


EN54 Indicator Jeweller

Bezprzewodowy adresowalny zdalny
wskaźnik alarmu pożarowego




Niezbędne powiadomienia, które oszczędzają czas — i ratują życie

EN54 Indicator Jeweller sygnalizuje pożar za pomocą wbudowanej ramki LED, zapewniając natychmiastową widoczność i świadomość na miejscu. Dzięki temu zdarzenia pożarowe są zauważalne zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gdy czujnik jest poza zasięgiem wzroku lub gdy dana osoba nie ma dostępu do aplikacji. Po wyzwoleniu alarmu ramka miga intensywnym czerwonym światłem widocznym z odległości do 6 m. Urządzenie jest łatwe w instalacji i może być montowane zarówno na ścianach, jak i sufitach bez konieczności demontażu obudowy.




Bezproblemowa instalacja i konserwacja

- Dodawanie do CIE przez zeskanowanie kodu QR — bez konieczności stosowania narzędzi ani programowania
- Konfiguracja i testowanie w aplikacjach Ajax
- Dedykowane pole do określenia dokładnej lokalizacji urządzenia
- Uchwyt montażowy SmartBracket umożliwiający łatwą instalację bez demontażu obudowy
- Możliwość obrotu urządzenia na SmartBracket o maksymalnie 55° w celu zapewnienia optymalnego umiejscowienia
- Opcjonalne blokowanie na SmartBracket w celu ograniczenia prób usunięcia urządzenia
- Fabrycznie zainstalowane baterie do urządzenia, gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka



Wbudowana komunikacja radiowa za pośrednictwem protokołu Jeweller

- Do 1700 m bezprzewodowego połączenia radiowego z CIE w otwartej przestrzeni
- Możliwość podłączenia urządzenia do podwajacza sygnału (sprzedawanego osobno)
- Aktywacja urządzenia w ciągu 3 sekund po alarmie pożarowym
- Inteligentna technologia radiowa: automatyczna regulacja mocy, przeskakiwanie częstotliwości i wykrywanie utraty połączenia



Wydajna autonomia na długie lata

- Do 5 lat pracy na zainstalowanych fabrycznie bateriach
- Powiadomienia o niskim poziomie naładowania baterii w aplikacjach Ajax
- Wymiana baterii bez użycia narzędzi i demontażu obudowy

Kompatybilność z CIE i podwajaczami zasięgu Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:  ajax.systems/pl/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J	Sygnalizowanie alarmu Typ wskazań jasny Ramka LED Wzór wskazania bistabilny stały impuls Dostosowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax Synchronizacja alarmów Natychmiastowa aktywacja zsynchronizowana z alarmem czujnika pożarowego	Komunikacja z CIE lub podwajaczem zasięgu Technologia komunikacji Jeweller Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Zasięg komunikacji do 1700 m W otwartej przestrzeni
Instalacja Temperatura pracy od –10 °C do +50 °C Wilgotność robocza do 80% Klasa palności UL 94 V-0	Obudowa Kolor czarny, biały Wymiary 89,5 × 89,5 × 32,7 mm Waga 186 g Klasa ochrony IP54	
Zasilanie Bateria 2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie) Żywotność baterii do 5 lat	Pełny zestaw EN54 Indicator Jeweller 2 × bateria CR123A (zainstalowana fabrycznie) Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Krótką instrukcja	



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:
ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/

- 

support@ajax.systems
- 

@AjaxSystemsSupport_Bot
- 

ajax.systems